



Дисковый затвор FK с эл.приводом 90-240V AC 50-60Hz (уплотнение EPDM) PP-H d140

| Артикул | d | DN | PN | B2 | H | Z | Amin | Amax | ФА | f | U | B7 | T1 | T2 | T3 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKOMEM050E | 50-1"1/2 | 40 | 10 | 60 | 132 | 33 | 99 | 109 | - | 19 | 4 | 253 | 92 | 189 | 91 | 1974 |
| FKOMEM063E | 63-2'' | 50 | 10 | 70 | 147 | 43 | 115 | 125.5 | - | 19 | 4 | 259 | 92 | 189 | 91 | 2154 |
| FKOMEM075E | 75-2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 165 | 46 | 128 | 144 | - | 19 | 4 | 266 | 92 | 189 | 91 | 2400 |
| FKOMEM090E | 90-3'' | 80 | 10 | 93 | 185 | 49 | 145 | 160 | - | 19 | 12 | 308 | 128 | 204 | 95.5 | 4100 |
| FKOMEM110E | 110-4" | 100 | 10 | 107 | 211 | 56 | 165 | 190 | - | 19 | 8 | 322 | 128 | 204 | 95.5 | 4450 |
| FKOMEM140E | 140-5" | 125 | 10 | 120 | 240 | 64 | 204 | 215 | - | 23 | 8 | 425 | - | - | - | 8050 |
| FKOMEM160E | 160-6" | 150 | 10 | 134 | 268 | 70 | 230 | 242 | - | 23 | 8 | 438 | - | - | - | 8800 |
| FKOMEM225E | 225-8" | 200 | 10 | 161 | 323 | 71 | 280 | 298 | - | 23 | 8 | 485 | - | - | - | 11500 |
| FKOMEA280E | 250/280 | *250 | 10 | 210 | 405 | 114 | - | - | 350 | 22 | 12 | 597 | - | - | - | 31800 |
| FKOMEA315E | 315 | *300 | 8 | 245 | 475 | 114 | - | - | 400 | 22 | 12 | 654 | - | - | - | 38700 |
| FKOAMEA810E | 10" | **250 | 10 | 210 | 405 | 114 | - | - | 362 | 25.4 | 12 | 597 | - | - | - | 31800 |
| FKOAMEA812E | 12" | **300 | 8 | 245 | 475 | 114 | - | - | 432 | 25.4 | 12 | 654 | - | - | - | 38700 |
| FKOMEA355E | 355 | *350 | 7 | 280 | 530 | 129 | - | - | 460 | 22 | 16 | 636 | - | - | - | 44315 |
| FKOMEA400E | 400 | *400 | 6 | 306 | 594 | 169 | - | - | 515 | 26 | 16 | 656 | - | - | - | 51310 |
| FKOAMEA814E | 14" | **350 | 7 | 280 | 530 | 129 | - | - | 476 | 28.5 | 12 | 636 | - | - | - | 44315 |
| FKOAMEA816E | 16" | **400 | 6 | 306 | 594 | 169 | - | - | 540 | 28.5 | 16 | 656 | - | - | - | 51310 |